

Ultra Secure[®]

KIT SIRÈNE SOLAIRE UNIVERSELLE IP66 SANS-FIL AVEC
ÉMETTEUR ET TÉLÉCOMMANDE (HY)

Référence : **F005-6110-01**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Kit sirène solaire universelle HY

Ce kit vous permet d'**agrémenter n'importe quelle installation d'une sirène solaire puissante** et facile d'utilisation. Il est composé de :

- **1 sirène solaire** HY puissante et élégante
- **1 émetteur** HY longue distance
- **1 télécommande** HY d'**activation ou désactivation de la sirène sur votre système d'alarme en un clique.**

Émetteur universel

Il va pouvoir être **câblé sur tout type de récepteur, centrale d'alarme doté(e) d'une sortie 12v.**

Lors d'une alerte, la centrale va déclencher cet émetteur qui va lui-même **diffuser l'alerte à toutes les sirènes HY présentes sur une portée de 300 mètres** en champ libre.

Un choix pertinent

Ce dispositif vous permet de **renforcer n'importe quel système d'alarme avec la sirène solaire sans-fil HY puissante et pratique.**

Selon la configuration effectuée, votre couple émetteur-sirène va pouvoir fonctionner de deux manières différentes :

- **sous forme "maitre"** : vous armez/désarmez la sirène HY selon votre besoin grâce à la télécommande HY (*en option*), c'est la sirène qui va gérer son propre état
- **sous forme "esclave"** : votre centrale/récepteur existant gère l'information, la sirène est prête en mode 24h/24h, dès que l'émetteur reçoit l'impulsion, la sirène sonne

Sa **portée de 300 mètre en champ libre** vous permet de localiser la sirène solaire HY à l'**endroit idéal** pour déclencher l'alarme.

Il doit simplement recevoir du **12v DC momentanée** pour diffuser le signal d'alerte (*de la sortie 12v de n'importe quel centrale d'alarme*).



La sirène solaire HY d'une puissance sonore **supérieure à 100 dB** a été développé pour **respecter la norme IP66** avec un **excellent niveau d'étanchéité**. Elle offre une **utilisation sans faille en extérieur**, même dans des environnements exposés aux aléas climatiques. **Elle vous assure une surveillance optimale de votre propriété.**

100 % autonome via panneau solaire

Cette sirène est **autonome en énergie** grâce à son **panneau solaire intégré** qui maintient les batteries rechargées pour un **fonctionnement jour comme nuit**. L'autonomie de la batterie intégrée est de **60 jours sans aucune lumière**, ainsi aucun risque qu'elle se vide entièrement, même pendant les nuits les plus longues ou les journées très nuageuses. Son circuit de recharge est **optimisé** pour offrir un **bon rendement en électricité même dans des environnements peu ensoleillés**. Évitez cependant les lieux fortement et constamment ombragés. Cette sirène est idéale pour les **lieux sans électricité**.

Portée sans fil impressionnante

La portée correspond à l'élément de la gamme HY ou KP compatible jumelé vers cette sirène. Elle est de :

- **300 mètres** (*champ libre*) avec l'émetteur universel sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec la télécommande
- **50 mètres** (*champ libre*) avec le bouton panique sans-fil
- **50 mètres** (*champ libre*) avec les détecteurs de fumée et chaleur

- **50-300 mètres** (*champ libre*) en fonction des éléments de la gamme KP.

Jumelage pratique

Vous pouvez appairer à la sirène, jusqu'à **8 télécommandes** et un total de **16 éléments déclencheurs** :

- **12 zones d'armement**, ces emplacements sont actifs lorsque la sirène est armée par une **télécommande d'armement / désarmement** (*F005-6020-00*).
- **4 zones "urgence / panique"** ces zones peuvent être paramétrées en **zone 24 / 24**. Ce qui signifie que les dispositifs jumelés sur ces zones déclencheront la sirène **même si cette dernière est désarmée**. Exemples : **Bouton panique "SOS"** (*F005-6030-00*) et **détecteur fumée / chaleur** (*F005-6050-00*).

Répétition du signal

Cette **sirène solaire** est également capable d'**agir comme un répéteur de signal HY**. Lorsqu'elle reçoit un **signal d'alerte sans-fil**, elle va **faire rebondir le signal d'alerte** avec une excellente portée de **150 mètres** (*champ libre*). Des dispositifs HY situés hors de portée peuvent ainsi être déclenchés grâce à cette répétition.

Optimisation des réglages

Vous avez la possibilité de définir la **durée pendant laquelle va sonner la sirène** après un déclenchement. Choisissez **30 secondes** ou **3 minutes** (*le réglage se fait simplement en déplaçant un cavalier*). À tout moment, vous pouvez **stopper la sirène** grâce au **bouton de désarmement de la télécommande HY**.

Fonction d'autoprotection

Cette sirène solaire est dotée d'une **protection contre l'arrachage**. Si un vandale tente de la décrocher, elle va se **déclencher automatiquement** (*et endolorir les tympans de l'individu en passant !*).

Faites évoluer simplement votre système au besoin

Découvrez notre gamme complète d'accessoires pour votre **système d'alarme HY**. De la sirène supplémentaire aux détecteurs de mouvement spécialisés, en passant par les boutons panique et les télécommandes sans fil, nous avons tout ce qu'il vous faut pour une **protection maximale**. Explorez notre sélection dès maintenant pour sécuriser votre **domicile**, votre **commerce** ou votre **entreprise** en toute simplicité !

- Sirène HY supplémentaire (*F005-6000-00*)
- Boutons panique HY (*F005-6030-00* ou *F005-6150-00*)
- Détecteurs d'ouverture classique et déportée KP (*F005-0770-00* ; *F005-0610-00* ; *F005-0660-00*)
- Détecteur de mouvement classique, rideau, extérieur ou compatible animaux (*F005-0640-00* ; *F005-1450-00* ; *F004-2280-00* ; *F005-1230-00*)

- Détecteur de vibration (F005-0600-00)
- Détecteur de fumée (F005-0650-00)
- Télécommande d'armement/désarmement sans fil (F005-6020-00)
- Et bien d'autres encore

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.

SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sirène solaire universelle IP66 sans-fil avec émetteur et télécommande (HY)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène solaire 105 dB sans-fil (gamme HY)]
 - ... *incluant* 1x Sirène solaire sans-fil HY
 - ... *incluant* 1x Jeu de 3 vis et 3 chevilles
- [1x Émetteur universel longue distance 300 mètres - à câbler en sortie d'une centrale / récepteur (gamme HY)]
 - ... *incluant* 1x Émetteur HY à câbler
 - ... *incluant* 1x Adhésif multi-support
- [1x Télécommande (gamme HY)]

SPÉCIFICATIONS

Sirène solaire 105 dB sans-fil (gamme HY)

- Résistante à l'eau : Oui (respecte la norme IP66)

- Sans-fil : Oui
- Portée : 50 - 150 mètres (champ libre)
- Alimentation : Batterie interne (2600 mAh 3.7v Lithium)
- Autonomie sans-recharge : 60 jours
- Méthode de recharge : Panneau solaire intégré
- Zones : 16
- Types de zone
 - 12 zones armement (*nécessite la télécommande pour l'armement*)
 - 4 zones urgence 24/24 (*déclenchement de la sirène même si elle est désarmée*)
- Couleur : Blanche
- Sirène : 105 Decibels (double sirènes)
- LEDs stroboscopiques : Oui (*quand la sirène est armée*)
- Autoprotection : Oui
- Contrôle à distance via télécommande : Oui (*jusqu'à 8 par sirène*)
- Durée de la sirène : 30 secondes ou 3 minutes
- Dimension : 320 (Hauteur) x 215 (Largeur) x 103 (Épaisseur) mm
- Installation : Retirez le couvercle (*1 vis partie inférieure*) et installez la base sur votre mur avec 3 vis
- Fréquence d'utilisation : 433 MHz

Émetteur universel longue distance 300 mètres - à câbler en sortie d'une centrale / récepteur (gamme HY)

- Portée : 300 mètres (champ libre)
- Dimension : 80 x 36 x 20 mm
- Antenne : 0 - 120 mm
- Tension de déclenchement : 12v DC Momentanée
- Couleur : Blanc
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Télécommande (gamme HY)

- Portée : 50 mètres (champ libre)
- Contrôles :
 - Armement
 - Désarmement
 - Bouton panique
- Clapet de protection : Oui (coulissante)
- Couleur : noir
- Dimensions : 65 x 35 x 14 mm
- Antenne extensible : Oui (0 à 60 mm)
- Anneau pour porte-clef : Oui
- Alimentation : 1 x pile MN21 12 V (fournie)
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz