

# Ultra Secure<sup>®</sup>

BOÎTIER D'ALERTE SUPPLÉMENTAIRE ÉTANCHE LONGUE  
DISTANCE SANS-FIL - RÉCEPTEUR / FLASH / SIRÈNE  
RÉGLABLE (PROTECT 800)

Référence : F004-4160-00



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.** Ce boîtier doit être jumelé à un **détecteur Protect 800** ([F004-4100-00](#)) ou un **bouton de sonnette Protect 800** ([F006-3100-60](#)) pour pouvoir fonctionner.

Ce **boîtier supplémentaire pour alerte de passage ou sonnette** sans fil Protect 800 longue portée (*800 mètres, [champ libre](#)*) vous permet de **surveiller et de protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise de manière optimale**. Il est composé de :

- 1 Récepteur Protect 800
- 1 Flash stroboscopique bleu
- 1 Sirène réglable puissante

Ce **récepteur supplémentaire agira en parallèle à votre récepteur existant**, vous permettant ainsi d'avoir une **alerte à plusieurs endroits simultanément**. Vous pouvez **ajouter autant de récepteur que souhaité** à votre installation, il n'y a aucune limite théorique.

## Une sirène réglable et un flash

**Les deux éléments se déclenchent lors d'une alerte.** Vous avez le choix entre une **sélection de 32 tonalités** pour répondre à vos besoins. Vous n'avez qu'à modifier la position des commutateurs DIP à l'arrière de la sirène pour sélectionner la tonalité recherchée (*voir notice pour la correspondance*). C'est une manipulation extrêmement simple.

L'avantage de cette sirène est que le **volume est ajustable** (*allant de 0 à 106 décibels*) grâce à une vis de réglage à l'arrière.

**Flash et sirène peuvent être programmés** pour fonctionner pendant **5, 30 & 60 secondes ou 10 minutes** lors d'un déclenchement. Vous pouvez choisir de faire fonctionner n'importe quel détecteur en **mode nuit** si vous souhaitez que cet appareil soit uniquement actif à l'obscurité.

**Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système de sécurité.**

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Boîtier d'alerte supplémentaire étanche longue distance sans-fil - récepteur / flash / sirène réglable (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]
- [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
  - ... *incluant* 1x Fixation murale

- ... *incluant* 1x Alimentation
- ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
- [1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée]
  - ... *incluant* 1x Flash bleu
- [1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)]
  - ... *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
  - ... *incluant* 1x Contre-écrou de fixation

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

### Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
- Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 16
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
- Installation : bureau ou murale
- Mode pause : oui
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
- Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser

### Lampe flash bleu stroboscopique intégrée

- Couleur : Bleu
- Voltage : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm

- Flash bleu

### Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)

- Couleur : Blanche

- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
  - Diamètre de la base : 50 mm
  - Diamètre avant : 25 mm
  - hauteur totale : 45 mm
  - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint
- Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)