

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK ARGUS ECO (WIFI / BATTERIE / FULL HD 1080P / IP65 / NOCTURNE 10M)

Référence : F002-2340-09



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3430-50](#)

Caméra de surveillance rechargeable extérieure, en WiFi, et 100 % sans fil
Fonctionne sans fil avec une batterie rechargeable et une connexion WiFi fiable. Souple et résistante aux intempéries : vous pouvez l'installer n'importe où en 5 minutes !

Fonctionne en WiFi et 100 % sans fil

Pas de problèmes de câblage ! Connexion WiFi 2,4 GHz et fonctionnement autonome.

Installez-la n'importe où

À l'extérieur, à l'intérieur, partout où un réseau WiFi peut être capté.

Résistance aux intempéries certifiée IP65

Fonctionne bien qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, même dans des conditions difficiles.

Batterie rechargeable

Alimentation durable pour chaque charge, économique.

Alimentée à l'énergie solaire (option)

Connectez la caméra au panneau solaire Reolink pour une alimentation continue et gratuite.

Notifications de batterie faible

Vous informe lorsque la capacité de la batterie atteint 10 % pour vous permettre de la recharger à temps.

Full HD 1080p jour et nuit

L'Argus Eco, avec la haute résolution 1920*1080, garantit une transmission vidéo plus nette et plus fluide que celle des caméras 720p. Elle surveille vos enfants et votre voiture, ou capture des images détaillées et précises des personnes à la porte d'entrée. Elle veille lorsque vous dormez. Les DEL infrarouges éclairent jusqu'à 10 m pour une vision nocturne exceptionnelle. Vous souhaitez opter pour la vision nocturne Starlight ? Consultez la fiche de l'Argus 2

Détection de mouvement PIR intelligente

Recevez des alertes importantes en temps réel Le capteur de mouvement PIR intégré ne déclenche presque jamais de fausses alarmes causées par le vol de papillons de nuit ou la chute de brindilles. En configurant le degré de sensibilité aux mouvements et la durée de fonctionnement, vous pouvez rendre la caméra plus intelligente pour qu'elle capture ce qui vous intéresse vraiment. En plus des alertes, la sirène puissante retentit automatiquement pour une sécurité renforcée.

E-mail

Des instantanés vous sont envoyés en cas de détection de mouvement.

Notifications push

Alarmes importantes envoyées directement sur votre téléphone.

Sirène

Retentit assez fort pour dissuader les intrus.

Alertes vocales enregistrables personnalisées

Votre message d'alerte personnalisé à diffuser en cas d'urgence.

Cette caméra de surveillance sur batterie se remettra en marche instantanément pour accéder à la transmission en direct. Visionnez la transmission en direct et demeurez informé(e) de ce qui se passe dans votre maison ou votre boutique via vos appareils mobiles Android ou iOS, à tout moment et de n'importe où !

Grâce au micro et au haut-parleur intégrés, vous pouvez entendre et parler à travers la caméra : communiquer avec vos proches ou effrayer les cambrioleurs potentiels, même si vous n'êtes pas sur place.

Carte microSD (optionnel)

Enregistrez et sauvegardez des vidéos de détection de mouvement sur une carte microSD.

Contrôlez vos caméras en gardant les mains libres

Contrôler une caméra de surveillance qui fonctionne avec l'Assistant Google est un véritable jeu d'enfant. Il suffit de dire « Ok Google, montre-moi le jardin » et vous verrez la transmission en direct de votre caméra sur votre Google Nest Hub ou votre télévision dotée de Chromecast.

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink Argus Eco (WiFi / Batterie / Full HD 1080P / IP65 / Nocturne 10m)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier IP65 / Capteur CMOS / 4 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Batterie Li-ion rechargeable intégrée]
- [1x Guide du produit en français]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Sangle et boucle pour fixation sur arbre]
- [1x Câble USB]
- [1x Aiguille de réinitialisation]
- [1x Support de fixation rotatif sécurisé extérieur (comme intérieur)]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image CMOS
- Résolution de vidéo : HD 1080p à 15 images par seconde
- Format de vidéo : H.264
- Champ de vision : Objectif fixe, 100° en diagonale
- Vision Nocturne : Jusqu'à 10 m
- Zoom numérique : 6x
- Audio : Haut-parleur et microphone
- Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 9 m
- Angle de détection PIR : 100° à l'horizontale
- Alerte Audio : Alertes voix-enregistrables personnalisées
- D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Standard WiFi : IEEE 802.11b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz
- Sécurité WiFi : WEP(ASCII)/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation :
 - Batterie : rechargeable 5200mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
 - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur 5V/2A
- Stockage Local : Carte micro SD jusqu'à 128 GB prise en charge
- Température de fonctionnement : De -10° jusqu'à 55° C (14° to 131° F)
- Résistance aux intempéries certifiée IP65
- Taille : Ø71 x 186 mm
- Poids (Batterie incluse) : 320 g

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros