

Ultra Secure[®]

BOÎTIER D'ALERTE SUPPLÉMENTAIRE SANS FIL 2
SIRÈNES + 2 FLASHS - MULTI-ALERTE HAUTE-
RÉSISTANCE 800M (GAMME PROTECT 800)

Référence : **F004-4164-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Le point d'alerte sans fil haute résistance de la gamme PROTECT 800 est un **outil polyvalent** conçu pour **alerter de manière fiable et efficace** dans différentes situations. Equipé de deux sirènes multi tonalité avec volume réglable et de deux flashes lumineux, il permet une **gestion multi zone** pour signaler l'arrivée d'un visiteur ou d'un livreur, pour alerter en cas d'urgence ou pour d'autres utilisations nécessitant une alerte sonore et visuelle.

Grâce à sa portée sans fil de **800 mètres** en [champ libre](#), ce point d'alerte offre une **grande flexibilité** d'installation et peut être placé à l'emplacement le plus adapté. Son installation est simple et rapide, ce qui permet de le **mettre en service rapidement**.

Chaque zone est équipée d'une sirène et d'un flash lumineux, et chacun d'eux est spécifiquement assigné à sa propre zone. Lorsqu'une **zone est déclenchée**, la **sirène correspondante et le flash lumineux associé se déclenchent**. De plus, le point d'alerte peut recevoir plusieurs éléments déclencheurs pour être utilisé dans des environnements avec plusieurs zones ou pour répondre à des besoins spécifiques.

Ajoutez le **nombre d'éléments déclencheurs désirés** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**.

déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Boîtier d'alerte supplémentaire sans fil 2 sirènes + 2 flashes - Multi-alerte Haute-résistance 800m (Gamme PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Télécommande P800-WSK/1
 - *incluant* 1x Support mural
 - *incluant* 2x Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle
 - ... *incluant* 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
 - ... *incluant* 1x Transformateur 12V 5A
- [2x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)]
 - ... *incluant* 2x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - ... *incluant* 2x Contre-écrou de fixation
- [1x Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs]
 - ... *incluant* 1x Flash rouge
 - ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 1x 3 mètres de câble
 - ... *incluant* 1x Jeu de vis et chevilles
- [1x Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs]
 - ... *incluant* 1x Flash bleu

- ... *incluant* 1x Adhésif double face
 - ... *incluant* 1x 3 mètres de câble
 - ... *incluant* 1x Jeu de vis et chevilles
 - [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]
- ***

SPÉCIFICATIONS

Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux : 2
- Accessoires possibles par canal : 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC : 2
- Durée de sortie réglable :
 - 1 seconde ou minute
 - 3 secondes ou minutes
 - 10 secondes ou minutes
 - 15 secondes ou minutes
 - 20 secondes ou minutes
 - 30 secondes ou minutes
 - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 - 869,650 MHz
- Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - Possibilité d'ajouter des télécommandes à un récepteur extérieur PROTECT 800 : oui (*illimité*)
 - Possibilité d'utiliser la même télécommande sur plusieurs récepteurs extérieurs PROTECT 800 : oui (*illimité*)
 - Fonction de duplication rapide des fréquences de jumelage entre boutons : oui (*utile dans le cas d'ajouts à posteriori*)
 - Méthodes d'activation : boutons-poussoirs en façade
 - Fonction anti-déclenchement intempestif : oui pression longue (1s) nécessaire
 - Actions possibles :
 - CANAL 1 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
 - CANAL 2 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
 - Portée sans fil : 800 mètres (*champ libre*)
 - Alimentation : 2 piles AAA fournies

- Indicateurs :
 - LED d'émission du signal
 - LED de confirmation de réception du signal
- Indication de pile faible : oui
- Fréquences de fonctionnement : 869.400 - 869.650 MH
- Méthodes de montage : fixation murale haute-résistance fournie
- Durée de vie des piles : 12 à 18 mois (*pour la plupart des utilisations*)
- Dimensions : 85 x 40 x 25 mm

Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)

- Couleur : Blanche
- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint

- Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)

Lampe flash rouge filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs

- Couleur : Rouge
- Tension : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm
- 3 mètres de câble fournis
- Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)

- Flash rouge

Lampe flash bleu filaire stroboscopique - 12V / 3m de câble / LEDs

- Couleur : Bleu
- Voltage : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm
- 3 mètres de câble fournis
- Méthode fixation : Vis ou adhésif double face (fourni)

- Flash bleu

Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros