

Ultra Secure®

DÉTECTEUR SANS-FIL LONGUE PORTÉE D'OUVERTURE
DE PORTES SPÉCIFIQUES POUR SYSTÈME D'ALARME
SMART

Référence : F005-3920-00



FICHE PRODUIT

L'**intérêt premier** de ce détecteur est de pouvoir **placer son émetteur à distance de la zone d'ouverture**. En effet, il dispose d'un câble de **300mm entre le contact et l'émetteur**. C'est un moyen de ne pas créer d'**interférences** avec une porte de garage en métal par exemple. Cela empêcherait de bien envoyer le signal à la centrale et donc de déclencher l'alerte. D'autre part, la **petite taille** de ses éléments de contact offre la possibilité de l'utiliser pour tout types d'installations contraignantes comme des couvercles de **réservoirs**, fenêtres et portes **étroites ou biscornues**.

Ce détecteur d'ouverture sans-fil est compatible avec **toute la gamme** de systèmes d'alarme **SMART**.

Il est composé de trois éléments :

- Un **émetteur** sans-fil longue distance
- Un **contact** magnétique miniature avec câble fin de 300 mm
- Un **aimant** miniature

Lorsque le contact et l'aimant sont séparés, l'émetteur envoie un signal d'alerte à la centrale SMART dans un rayon de **200 mètres** en champ libre.

L'émetteur sans-fil est alimenté par **2 piles AAA** (fournies) peu onéreuses, lui conférant une **autonomie de 1 à 2 ans** (utilisation normale). Si les piles sont trop faibles, la **LED témoin** de l'émetteur clignote lentement pour vous indiquer de les changer.

L'émetteur pourra être fixé simplement grâce à l'**adhésif double face fourni**. Il devra être installé dans un lieu adapté à l'envoi du signal. Nous vous fournissons les vis de fixation du contact et de l'aimant. Notez qu'il est très facile de **rallonger le câble** entre contact et émetteur, si votre installation le nécessite.

Sa portée de **200 mètres en champ libre** vous permet de réaliser les installations les plus difficiles. Gardez en mémoire que cette distance sera réduite en fonction des murs et autres obstacles potentiels dans votre environnement.

CE KIT COMPREND

- **Détecteur sans-fil longue portée d'ouverture de portes spécifiques pour système d'alarme SMART**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [2x Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle]
- [1x Émetteur sans-fil longue distance]
- [1x Contact magnétique miniature]
- [1x Aimant miniature]
- [1x Lot de vis et d'adhésif double face]

SPÉCIFICATIONS

Détecteur sans-fil longue portée d'ouverture de portes spécifiques pour système d'alarme SMART

Émetteur :

- Dimension : 85 x 40 x 15 mm
- Alimentation : 2 x piles AAA

- Couleur : Blanc avec un liseret vert
- Portée : 200 mètres (champ libre)

Contact magnétique :

- Longueur de câble entre le contact et l'émetteur : 300 mm
- Dimension : 50 x 11 x 11 mm
- Installation : 2 vis & adhésif double face (fourni)

Aimant :

- Dimension : 50 x 11 x 11 mm
- Installation : 2 vis & adhésif double face (fourni)

Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle

- Type de pile : AAA (LR03)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v