

# UltraSecure®

SIRÈNE SUPPLÉMENTAIRE LONGUE DISTANCE SANS-FIL  
HAUTE-RÉSISTANCE 120 DB AVEC FLASHS ET ÉMETTEUR  
UNIVERSEL

Référence : F005-0720-50



# FICHE PRODUIT

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

La **flexibilité de cette sirène** est liée à l'**émetteur sans-fil fourni**. Il doit être **branché au récepteur** pour **transmettre à la sirène l'alerte sans-fil**. Cela lui permet d'être utilisée avec des alarmes de passage ou de périmètre. **Sa grande portée de 300 mètres** offre des utilisations à distance de l'habitation (*garage séparé, grange, atelier...*).

Cette sirène sans fil est **conçue dans des matériaux solides**, pour une **durée de vie optimale**.

## Compatibilité

Elle est **directement** compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la gamme KP. Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins. Vous n'avez donc pas besoin de l'**émetteur** fourni dans ce cas (*orientez-vous alors vers la sirène seule sans l'émetteur dans ce cas : [F005-0720-00](#)*). Ce dernier est très utile pour jumeler votre sirène avec un large panel d'autres systèmes d'alarme.

## Alerte intense

Cette sirène sans-fil est capable de délivrer **120 dB** (*double sirène*). Elle diffuse des **flashes stroboscopiques** lorsque le système est déclenché et des **flashes lents** et espacés lorsqu'il est en veille. C'est un excellent élément dissuasif.

La sortie 12V est **temporisée**. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la durée de sortie 12v. Cette durée déterminera la durée d'activation de la sirène.

## Alimentation

Cette sirène est alimentée par le transformateur fourni. Elle dispose d'une **batterie au Lithium** en cas de défaillance de l'alimentation secteur ou de panne de courant.

L'émetteur doit être branché sur une sortie 12v (*ou sur une sortie en contact sec alimentée*) d'un panneau de commandes d'alarme. La portée sans fil entre la sirène et l'émetteur est de **300 mètres (champ libre)**.

## CE KIT COMPREND

---

- **Sirène supplémentaire longue distance sans-fil haute-résistance 120 dB avec flashes et émetteur universel**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène haute-résistance]
- [1x Batterie de secours]
- [1x Transformateur 12v 1A]
- [1x Emetteur sans-fil]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

Sirène supplémentaire longue distance sans-fil haute-résistance 120 dB avec flashes et émetteur universel

### Sirène

- Dimensions de la sirène : 300 mm (haut.) x 220 (larg.) x 60 (profond)
- Alimentation : Transformateur 12v 1amp (fourni)
- Batterie de secours : Oui (7V Lithium)
- Sirène : Oui x 2 (120 DB)
- Flash lumineux continu : Oui (lent)
- Flash stroboscopique lorsque système déclenché : Oui
- Portée : 300 mètres en champ libre
- Bouton de temporisation : Oui (derrière et sur le côté)

### Émetteur

- Dimensions : 65 mm (haut.) x 38 (larg.) x 13 (profond.)
- Dimensions de l'antenne : Intégrée
- Alimentation : 12v DC

### Transformateur 12v 1A

- Tension sortie : 12v
- Intensité sortie : 1A
- Entrée : 100-240 VAC 50/60Hz

- **Fiche : jack mâle**

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros