

KIT EXTÉRIEUR 100% SANS-FIL AUTONOME 6 DÉTECTIONS
MOUVEMENT + SIRÈNES INTÉGRÉES + SIRÈNE SOLAIRE +
ALERTE GSM 3G (BT)

Référence : [F007-2190-00](#)



FICHE PRODUIT

Ce kit vous permet de cacher simplement le transmetteur GSM UltraDIAL pour assurer une alerte GSM sans faire repérer le système.

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, l'appareil vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte.

Fiche produit complète à venir bientôt.

Pour comprendre les différents éléments qui composent ce kit, veuillez vous référer aux fiches individuelles suivantes :

- [Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G étanche tout terrain avec 1 entrée filaire et 1 télécommande \(gamme BT\) — F007-2400-00](#)
- [Alarme 2-en-1 sans-fil autonome avec détecteur de mouvement et sirène intégrée + télécommande \(gamme BT\) — F007-0200-00](#)
- [Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux \(gamme BT\) — F007-0221-00](#)
- [Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur BT — F007-1420-00](#)
- [Télécommande \(gamme BT\) GEN.2 — F007-0660-00](#)

CE KIT COMPREND

- Kit extérieur 100% sans-fil autonome 6 détections mouvement + sirènes intégrées + sirène solaire + alerte GSM 3G (BT)
 - 1x Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G étanche tout terrain avec 1 entrée filaire (gamme BT)
 - 1x UltraDIAL 3G GSM autonome
 - 3x Pile lithium AA (LR6) professionnelle
 - 1x Outil pour les vis anti-effraction de façade
 - 6x Détecteur extérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)
 - 6x Détecteur de mouvement PIR
 - 6x Support de fixation rotatif
 - 6x Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur BT
 - 18x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - 1x Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)
 - 1x Sirène solaire
 - 1x Batterie Lithium intégrée
 - 7x Télécommande (gamme BT) GEN.2
 - 7x Télécommande nouvelle génération
 - 7x Pile bouton CR2032

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Transmetteur GSM 100% autonome UltraDIAL 3G étanche tout terrain avec 1 entrée filaire (gamme BT)

- Alimentation : 3 piles au lithium AA (fournies)
- Autonomie de la batterie : 8-12 mois (dans la plupart des applications)
- Alimentation optionnelle : Oui (transformateur 5v DC en option)
- Méthode de programmation : Facile grâce au clavier intégré
- Portée : 100 mètres en champ libre
- Taille: 160 (Longueur) x 82 (Largeur) x 42 (Diamètre) mm
- Couleur : noire
- Entrée filaire : 1 en contact sec (NO/NC)

- Entrée de câble : 2 presse-étoupe
- Jumelage sans-fil : Oui (détecteurs sans fil BT & sirènes internes/externes)
- GSM : Oui (2G/3G)
- Carte SIM requise : Oui (taille mini-SIM standard)
- Appel des numéros enregistrés en cas d'alarme : Oui (3 maximum)
- Envoi des SMS aux numéros enregistrés : Oui (peut être désactivé)
- Appel des numéros enregistrés en cas de coupure de courant (avec transformateur) : Non (uniquement SMS au numéro administrateur)
- Sirène interne : Non (conçu comme transmetteur discret, mais possibilité de sirène déportée sans fil)
- Méthode de montage : 2 orifices pour vis
- Résistant aux intempéries : Oui (boîtier IP66)
- Méthode d'armement et de désarmement : Télécommande, clavier, réception d'un appel, par sms si alimentation 5VDC
- Options (du premier numéro enregistré=administrateur) lors d'un branchement sur secteur (via transformateur adapté 5V) :
 - Contrôle à distance par SMS (A pour armer, D pour désarmer)
 - SMS de panne/rétablissement de courant
- Rapport d'état hebdomadaire : Oui (peut être désactivé)
- Notification de batterie faible : Oui
- Enregistrement de message vocal : Oui (Il sera diffusé sur les téléphones correspondants aux numéros enregistrés)

- Pile lithium AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Lithium
 - Tension : 1,5v
 - Autonomie prolongée
 - Meilleure tenue aux températures (<0°C et >35°C)
 - Maximise la portée de transmission sans fil

Détecteur extérieur autonome 2-en-1 de mouvement avec sirène intégrée (gamme BT)

- Type de détection d'alarme : Détection de mouvement
- Méthode pour armer & désarmer : Télécommande
- Distance d'opération entre le détecteur & la télécommande : 100 mètres (champ libre)
- Distance de transmission aux sirènes supplémentaires : 100 mètres (champ libre)
- Sirène intégrée : Oui (130 dB)
- Délai de sortie : Oui (30 secondes)
- Délai d'entrée : Oui (5 secondes)
- Durée de sirène : 60 secondes (reste armée jusqu'à ce qu'elle soit désarmée via la télécommande)
- Portée de détection : 8 mètres
- Couverture horizontale : 120 degrés
- Couverture verticale : 90 degrés
- Alimentation détecteur de mouvement : 3 piles AA fournies
- Dimensions : 68 mm (larg.) x 108 (haut.) x 36 (profond.) (profond.)
- Durée de vie des piles : 12-18 mois (utilisation normale)

- Capot de protection caoutchouc noir pour UltraPIR et détecteur BT
 - Couleur : Noire
 - Matériau : Caoutchouc souple

- Méthode d'installation : Se glisse sur l'UltraPIR / BT PIR
- Diamètre de l'ouverture : 18mm (*peut être découpé pour ouvrir l'angle*)
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Sirène solaire sans-fil extérieure 130 dB et flashes lumineux (gamme BT)

- Sirène intégrée : 130 décibels
- Durée de la sirène : 3 minutes
- Lumière stroboscopique intégrée : Flashes rapides (activation)
- Alimentation : 1 batterie Lithium intégrée (fournie)
- Piles (en option) : 4 piles alcalines AA (pour les emplacements peu lumineux)
- Durée de vie des piles alcalines : 9-12 mois (utilisation normale à un emplacement peu lumineux)
- Étanche : Oui (norme IP65)
- Installation : Ne pas installer à l'horizontale
- Bouton d'autoprotection : Oui
- Portée sans fil : 100 mètres (champ libre)
- Dimensions : 110 mm (larg.) x 170 (haut.) x 28 (profond.)

Télécommande (gamme BT) GEN.2

- Alimentation : 1 pile bouton Lithium 3v CR2032
- Portée d'opération : 100 mètres (champ libre)
- Actions : Armer/Désarmer, Jumeler (et SOS avec l'UltraDIAL)
- Bouton jumelage : intérieur du compartiment
- Dimensions : 65 mm (haut.) x 40 (larg.) x 12 (profond.)
- Orifice pour porte-clef : Oui
- Durée de vie de la pile : 2 ans ou plus (selon utilisation)
- Couleur : Noir et Blanc

Fiche produit mise à jour le 16/08/2019