

Ultra Secure®

KIT ALERTE COMPATIBLE ANIMAUX GSM SANS-FIL 4
DÉTECTIONS AVEC 2 GRANDES SIRÈNES FACTICES -
CENTRALE KP-9 3G (GAMME KP)

Référence : **F005-5130-00**



FICHE PRODUIT

Ce **Kit de la gamme KP** est doté de **plusieurs accessoires** :

- 1 **centrale d'alerte KP9 3G GSM** avec sirène et alerte par téléphone
- 2 **sirènes factices** de grande taille
- 2 **détecteurs d'ouverture** de porte ou fenêtre
- 2 **détecteurs de mouvement compatibles animaux**
- **OFFRE SPÉCIALE** : 2 **télécommandes offertes** pour contrôler le système

Ce **kit avancé performant** est idéal pour une propriété ou un appartement. Vous pouvez **contrôler plusieurs accès, ainsi que plusieurs zones en même temps**, pour assurer la **surveillance de votre domicile**. Lors d'un déclenchement d'un des détecteurs, la **centrale KP-9** va pouvoir vous **envoyer une alerte par appel et/ou SMS** et activer sa **sirène locale** (*si désiré*)

2 Sirènes factices

Cette centrale fonctionne sur le réseau **2G & 3G**.

CE KIT COMPREND

- **Kit alerte compatible animaux GSM sans-fil 4 détections avec 2 grandes sirènes factices - Centrale KP-9 3G (gamme KP)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Centrale d'alarme transmetteur GSM sans-fil KP-9 2G+3G (gamme KP)]
 - ... *incluant* 1x Centrale d'alarme GSM sans-fil KP-9 2G+3G
 - ... *incluant* 1x Transformateur 12v (branchement secteur sur une prise standard)
- [2x Détecteur sans-fil ouverture porte ou fenêtre portée 300 mètres (gamme KP)]
 - ... *incluant* 2x Pile alcaline 12v (MN21)
 - ... *incluant* 2x Émetteur longue portée
 - ... *incluant* 2x Aimant
 - ... *incluant* 2x Lot d'adhésifs double face
- [2x Détecteur de mouvement sans-fil anti-animaux de moins de 10Kg (gamme KP/WG)]

- ... *incluant* 2x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
- ... *incluant* 2x Détecteur de mouvement sans fil, immunisé contre animaux KP
- ... *incluant* 2x Support de fixation
- [2x Télécommande (gamme KP)]
 - ... *incluant* 2x Pile alcaline 12v (MN27)
 - ... *incluant* 2x Télécommande
- [2x Sirène factice (leurre) de même apparence que la vraie]
 - ... *incluant* 2x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
 - ... *incluant* 2x Plaque de support
 - ... *incluant* 2x Boîtier de sirène
 - ... *incluant* 2x Jeu de vis

SPÉCIFICATIONS

Centrale d'alarme transmetteur GSM sans-fil KP-9 2G+3G (gamme KP)

- Nombre de zones sans fil : 95 maximum
- Nombre de contact appel / sms : 9 maximum
- Nombre de télécommandes : 9 maximum
- Sirène : Oui, intégrée, 95db (délai ajustable 0 à 999 secondes)
- Alimentation : 9 - 24 v DC (transformateur prise secteur fourni)
- Batterie de secours : Oui, intégrée (3,7v / 900 mAH Li-ion rechargeable / autonomie 8h)
- Touches tactiles pour la programmation via le menu
- Application de contrôle à distance et programmation : Oui, Android ou iPhone (en anglais uniquement)
- Programmation à distance par SMS : Oui
- 2 zones d'entrées filaires NO/NC
- 1 sortie filaire (relais, NO/NC, 3A 240VAC)
- Modes de zones :
 - Entrée : zone à délai, le temps de quitter les lieux (exemple : Porte d'entrée principale)
 - Accès : Protégé à tout moment (total et partiel ; exemple : Fenêtre et porte secondaire)
 - Intérieur : Protégé que en total (exemple : Détecteur dans le salon)
 - Sur place : Sirène uniquement en partiel, appel/sms en total (exemple : Baie vitrée)
 - 24h sonore : Zone toujours active, avec sirène (exemple : Détecteur de fumée)
 - 24h silencieuse : Zone toujours active, sans sirène (exemple : Bouton de panique)
 - Commande d'armement total : Cette zone armera l'alarme en total immédiatement
 - Commande d'armement partiel : Cette zone armera l'alarme en partiel immédiatement
 - Désactivée : Désactivation temporaire (par exemple : Si vous avez besoin de contourner une zone temporairement sans devoir supprimer la zone)
 - Carillon : La centrale émet un carillon au déclenchement de cette zone (exemple : Un détecteur d'ouverture sur un portail)
 - Zone de surveillance : Cette zone est un peu spéciale, elle est déclenchée si

aucune action n'a lieu sur cette zone entre telle et telle heure (exemple : Surveillance de personne âgée, être sûr que la porte de la chambre s'est ouverte dans la matinée)

- Délai d'entrée et sortie : Oui, ajustable (0 - 99 secondes)
- Délai de déclenchement de la sirène : Ajustable (0 - 999 secondes)
- Modification des noms de zones : Oui, par SMS
- Contrôle de température : Oui, alertes SMS, seuils haut et bas ajustable
- Alerte panne de courant : Oui, par SMS, délai ajustable (0 - 99 minutes)
- Auto-protection : Oui, au niveau du support mural au dos de l'appareil
- Fonction interphone : Oui, communication dans les deux sens (à la réception d'un appel d'alerte, ou lors d'un appel direct vers la platine)
- SMS d'armement / désarmement : Oui, au premier contact
- Armement / désarmement
- Automatique : Oui, par réglage horaire
- Avertissement d'armement / désarmement par sirène : Si actif, la sirène sonnera un coup à chaque armement / désarmement
- Contrôle par code : Oui, 4 chiffres, sur la centrale
- Transmission sans fil : Oui, pour déclenchement de sirènes supplémentaires
- Journal : Oui, historique de 999 déclenchements et 99 opérations
- Fréquence sans fil : 433,92 Mhz
- Fréquence GSM : Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz (réseaux 2G et 3G)
- Alimentation : 9 - 24v DC / 1A
- Consommation : 30mA en veille, 270mA max en déclenchement
- Température de fonctionnement : -20 +60 °C
- Dimensions : 18,8 x 13,1 x 2,8 cm
- Poids : 320 grammes
- Couleur : Blanc
- LED d'état : Oui, rouge ou vert selon l'armement
- Langues : 12 (dont le français)

Détecteur sans-fil ouverture porte ou fenêtre portée 300 mètres (gamme KP)

- Dimension de l'émetteur : 70 (longueur) x 35 (largeur) x 15 (épaisseur) mm
- Dimension de l'aimant : 65 (longueur) x 12 (largeur) x 13 (épaisseur) mm
- Antenne : extensible de 40 à 140 mm
- Alimentation : 1 x Pile 12v A23 (MN21)
- Autonomie : 12 mois (utilisation normale)
- Portée : 300 mètres (champ libre) et 150 mètres vers la montre d'alerte

Méthode d'installation :

- Émetteur : Adhésif double face (fourni)
- Aimant : Adhésif double face & 2 vis
- Pile alcaline 12v (MN21)
 - Type de pile : MN21 (23A)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 12v
 - Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

Détecteur de mouvement sans-fil anti-animaux de moins de 10Kg (gamme KP/WG)

- Dimensions du détecteur (sans support) : 110 mm (haut.) x 75 (larg.) x 45 (profond.)
- Dimensions du détecteur (avec support) : 110 mm (haut.) x 75 (larg.) x 80 (profond.)
- Portée de détection : 10 mètres
- Angle de détection : 110 degrés
- Compatible animaux petite taille : moins de 10 kg
- Alimentation : 1 x Pile 9v PP3 6LR61 (fournie)
- Durée de vie de la pile : Environ 9 à 12 mois (selon l'utilisation)

- Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle

- Type de pile : PP3 (6LR61)
- Composition : Alcaline
- Tension : 9v

Télécommande (gamme KP)

- Dimensions : 55 (longueur) x 30 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
- Durée de vie de la pile : 1 - 3 ans (utilisation normale)
- Distance de transmission du signal : 60 mètres (champ libre)

- Pile alcaline 12v (MN27)

- Type de pile : MN27 (27A)
- Composition : Alcaline
- Tension : 12v
- Dimensions : 27 mm (long.) x 7 mm (diam.)

Sirène factice (leurre) de même apparence que la vraie

- Dimensions : 260 mm (haut.) x 250 (larg.) x 50 (profond.)
- Couleur : rouge
- Trous de fixation : 4
- Lumière stroboscopique : Oui
- Alimentation : 2 x piles AA
- Autonomie : 12 mois

- Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)

- Type de pile : AA (LR6)
- Composition : Alcaline
- Tension : 1,5v