

Ultra Secure[®]

TRANSMETTEUR SANS-FIL TÉLÉPHONIQUE LIGNE FIXE
RTC (GAMME WG)

Référence : F005-1370-00



FICHE PRODUIT

*** CONSEIL ***

La **nouvelle version supportant le réseau 4G** remplace cette centrale obsolète. **Rendez-vous sur sa fiche produit pour plus de détails :**
[KIT À COMPOSER KP-9 2G+3G+4G CENTRALE D'ALARME GSM SANS-FIL \(GAMME KP\)](#)

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

Ce transmetteur/centrale d'alarme ne **fonctionne pas seul**. Il doit recevoir le déclenchement d'un dispositif pour vous envoyer une alerte par téléphone. Il est compatible avec **tous les détecteurs et émetteurs** de la [gamme WG](#).

Transmetteur téléphonique d'urgence ou d'alarme sans fil, capable de joindre jusqu'à **6 contacts par téléphone**, tout en **déclenchant l'alarme sur le site** (*facultatif*).

Il offre une **portée de 100 mètres** (*champ libre*) environ à destination des éléments jumelés de la gamme WG. Cette distance peut être augmentée en utilisant le répéteur WG ([F005-0760-00](#)).

Le transmetteur est **alimenté par un transformateur** et propose une **batterie de secours**. Il doit être **branché sur une prise téléphonique** (*câble fourni*). Vous pouvez enregistrer un petit **message personnel** d'une dizaine de secondes. Une fois activé, le transmetteur joindra **jusqu'à 6 contacts** à 3 reprises et passera votre **message**. Le destinataire peut **choisir d'écouter à distance** ce qui se passe autour du transmetteur (*via un micro*) et de le **désactiver** en **interrompant les appels**.

La **programmation et l'utilisation se font via le clavier intégré**. Le système peut accueillir des **boutons panique, télécommandes et autres accessoires d'alarme supplémentaires** (*dans la limite de 32*).

C'est transmetteur téléphonique très abordable, fort utile dans les situations d'urgence médicale et de danger immédiat.

Fonctions du transmetteur :

- Vous pouvez utiliser jusqu'à **32 boutons panique, télécommandes & détecteurs d'alarme**
- Vous pouvez enregistrer votre propre **message de 10 secondes**
- **Batterie de secours intégrée**
- Chacune des **6 zones** peut être programmée individuellement (*choix entre Delay, Instant, Home et Away*)
- **Clavier intégré** (*pour une programmation et une utilisation facilitée*)
- Fonction **écoute à distance**
- **Activation de sirène** en cas de **problème** avec la ligne téléphonique (*facultatif*)
- L'alarme essaiera de joindre **6 contacts** jusqu'à 3 fois sur activation
- **Désactivation à distance**

Que faire en cas d'appel de l'alarme

Appuyez sur * pour écouter à distance

Appuyez sur # pour interrompre les appels et stopper une potentielle sirène

CE KIT COMPREND

- **Transmetteur sans-fil téléphonique ligne fixe RTC (gamme WG)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Transmetteur téléphonique WG]
- [1x Transformateur 9V 500mA]
- [1x Câble téléphonique]

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions du panneau de commandes : 160 mm (larg.) x 100 (haut.) x 30 (profond.)
- Zones : 6
- Nombre maximum d'accessoires sans fil : 32
- Durée de la sirène : 0 - 30 minutes (réglable)
- Nombre de numéros de téléphone programmables : 6
- Nombre de tentatives d'appel : 3 (ou jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur #)
- Fonction enregistrement : Oui (10 secondes)

- Fonction écoute : Oui
- Canaux tous programmables
- Fréquence : 433 Mhz
- Alimentation : Transformateur 9v DC 500 mA

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros